

A12

Kamera Wi-Fi, 720P

A12 daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 720p. Z obrotem w poziomie 0°~355° i -5°~90° w pionie każdy kąt Twojego domu jest w zasięgu wzroku, a dwukierunkowa komunikacja audio pozwala na bliski kontakt z rodziną. Detekcja ruchu w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowe powiadomienie sprawi, że nie będziesz martwić się tym, że nie wiesz, co dzieje się w domu kiedykolwiek, gdziekolwiek.



720P HD Video

Obraz wysokiej rozdzielczości



Obrót w poziomie 355°, obróć w pionie 90°

Pokrycie dookoła bez niewidocznych punktów



Zabezpieczenie 24/7

Znakomity widok w nocy.
Poczuj się bezpiecznie nawet
w kompletnej ciemności.



Dwukierunkowa rozmowa

Łatwa komunikacja z rodziną
lub zwierzętami w domu



Powiadomienie o alarmie

Otrzymasz natychmiastowe
powiadomienie, jeśli jesteś poza obiektem



Aplikacja Lechange

Zarządzanie w chmurze
dla ułatwienia monitorowania



Miejsce na kartę microSD

Karta do 64GB dla lokalnej rejestracji

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie

 **Lechange**



Mając Lechange i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line. Zawsze i wszędzie...



Widok z przodu



Widok z tyłu

Specyfikacja

Kamera

1/4" 1 Megapixel progresywny CMOS
1 Mpx (1280 x 720)
Podświetlenie nocne: 10 m
Stały obiektyw 2,8 mm
Kąty widzenia: 94°(H), 52°(V), 115°(D)
Obrót w poziomie 0~355°, obrót w pionie -5~90°

Video & Audio

Kompresja video: H.264
Do 25 klatek na sekundę
8x cyfrowy zoom
Dwukierunkowa łączność audio

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Konfigurowanie pola zasięgu

Sieć

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 m w otwartej przestrzeni
Aplikacja Lechange: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 64GB)
Wbudowany mikrofon oraz głośnik
Przycisk WPS / reset

Ogólne

Zasilanie: DC 5V2A
Pobór mocy: <7W
Warunki pracy: -10°C~+45°C, wilgotność mniej niż 95% RH
Wymiary: 110 × 96 × 104 mm
Waga: 262g
Certyfikaty: CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x skrócona Instrukcja
- 1x zasilacz
- 1x kabel USB

- 1x komplet śrub
- 1x szkic do szybkiego montażu
- 1x szablon instalacyjny